

Codice articolo: 70503-AL08**Descrizione del prodotto:** Alimentatore switching regolabile

Caratteristiche principali: Alimentatore switching regolabile (12 ÷ 14 Vcc, 9 A), con carica batterie tampone integrato. Elevata potenza in un contenitore compatto, in grado di alimentare fino a 8 telecamere indipendenti ed impostare la tensione di uscita per compensare la caduta di tensione dei cavi in impianti TVCC medio – grandi. Dotato di 4 o 8 uscite indipendenti ciascuna con protezione elettronica auto-ripristinante per cortocircuito e sovraccarico e LED di segnalazione fusibile aperto. Indicatore sinottico di: presenza rete – batteria ok – bassa – sovraccarico – guasto generale (disponibile anche come accessorio) con relè segnalazione remota delle anomalie e guasti (attraverso GSM o centrale), e relè per segnalazione mancanza rete con ritardo programmabile. Alloggiamento batterie fino a 18Ah. Il box metallico completo di tamper antiapertura del coperchio.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

• Alimentazione di ingresso	110 ÷ 240 Vca
• Corrente assorbita Max	1,7 A (200 ÷ 240 V); 3 A (100 ÷ 120 V)
• Tensione di uscita nominale	12 ÷ 14 Vcc
• Corrente Max totale disponibile per le uscite	9 A
• Corrente Max di ricarica disponibile per batteria	1,1 A
• Numero uscite con fusibile ripristinabile	8
• LED segnalazione sovraccarico uscita (quando spento)	presente
• Possibilità di collegamento uscite in parallelo	presente
• Protezione contro inversione della polarità batteria	presente
• Relè: guasto, batteria scarica, fusibili aperti	presente
• Relè: mancanza rete	presente
• Batteria massima allocabile	12 V 38 Ah
• Tamper antiapertura	presente
• Ambienti di installazione: al riparo da agenti atmosferici	presente
• Temperatura di funzionamento	-30° C ÷ +70° C
• Funzionamento con umidità (senza condensa)	20% ~ 90%
• Box	TB3
• Peso	5,55 kg
• Dimensioni	310 x 375 x 175 mm

Item code: 70503-AL08**Product description:** Adjustable switching power supply

Main features: Adjustable switching power supply ($12 \div 14$ Vdc, 9 A), with integrated charger for backup batteries. High-power in a compact box, able to supply up to 8 independent cameras and enable output voltage setting in order to compensate cable voltage drop in medium to large CCTV systems. Equipped with 4 or 8 independent outputs, each one with independent voltage regulation, auto-reset electronic protection against short-circuits and overloading and open fuse LED signaling system. The control board (also available as accessory) notifies: mains presence, battery OK/low battery, overloaded battery, general failure and outputs' fuse failure. Relay for remote signaling of anomalies and failures (through GSM or control panel) and relay with programmable delay for mains failure signaling. The metal box houses batteries up to 18 Ah and is equipped with anti-opening tamper.

**SPECIFICATIONS**

• Input power supply	110 ÷ 240 Vac
• Max current consumption	1.7 A (200 ÷ 240 V); 3 A (100 ÷ 120 V)
• Output DC rate voltage	12 ÷ 14 Vdc
• MAX current available for the outputs	9 A
• MAX current available for battery recharge	1.1 A
• Number of outputs with auto-reset fuses	8
• LED for output overload notice (when off)	present
• Possibility to connect outputs in parallel	present
• Protection against battery polarity inversion	present
• Relay: failure, low battery and open fuses	present
• Relay: mains failure	present
• Max allocable battery	12 V 38 Ah
• Anti-opening tamper	present
• Working enviroment: sheltered from weathering	present
• Operating temperature	-30° C ÷ +70° C
• Operating humidity (without moisture)	20% ~ 90%
• Box	TB3
• Weight	5.55 kg
• Dimensions	310 x 375 x 175 mm